

ponpe

INSTRUMENTS

Gas Leakage Detector

CH4

- ▶ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
- ▶ เครื่องตรวจจับแก๊สมีเทนแก๊สรั่ว

PONPE 300GL



PRODUCT DETAILS



Features

- The type of fuel gas can be detected, such as methane gas, etc.
- It uses high sensitive metal oxide sensors (MOS) and high efficiency microprocessors (MPU)
- with low power consumption.
- Long service life.
- Sound and alarm clock.



บริษัท โปรทรอนิคส์ จำกัด

PROTRONICS CO., LTD.



PONPE 300GL

CH4 Gas Leakage Detector

Technical Parameters

Battery: 2 x AA (alkaline)
Auto power off: About 5 minutes
Lifespan: About 200 times (2 minutes time)
Slight Alarm: Approximately 500ppm
Strong Alarm: Approx. 2000ppm
Response time: Instant
shell material: ABS
Size: 35x265 mm / 1.38x10.43 inch
Ambient temperature: 0 °C ~ 50 °C
Relative humidity <90% RH

WIDE APPLICATION



Highly sensitive sensor

It is not possible to use pure test gas and lighter gas to detect the instrument.



265mm



35mm

Warning

1. Please do not detect the pure combustible gas, for example detect gas lighter, it will cause damage by high concentration effects.
2. Keep the detector off to the new decorative furniture. Because there will be silicide and halogen, the detection sensor will be poisoned.
3. Please remove the battery for a long time without using

ponpe
INSTRUMENTS

02-5316293, 5-6 sale@ponpe.com
38/40-41 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลูกกา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130